

## ISTRUZIONI PER L'USO DELL'EMETTITRICE OLIVETTI ECHO 400 AEP CDB 5-PLUS

## SCARICO DATI



Scopo di questo manuale è di dare le indicazioni necessarie, al personale addetto, per poter scaricare i dati relativi alla bigliettazione dalle emettitrici OLIVETTI ECHO 400 (AEP CDB 5 –PLUS).

Per poter scaricare l'operatore dovrà essere in possesso di un **Codice di Accesso** e di una **Password**, dovrà inoltre avere a disposizione una scheda di memoria SD.



Per prima cosa è necessario accedere l'emettitrice premendo il pulsante rosso





## Premere il tasto [Menù] per cominciare



E' quindi necessario accreditarsi sull'emettitrice inserendo il Codice e la Password

Codice operatore			0
	Codice	> 0	6
h			7
5	Password	*****	8
4			9
5	Canc	OK Annulla	0



Codice	operatore	0	
	>2105		6
-	Codice:	1	7
2	Password.		8
3			9
4	-	Annulla	0
5	Canc		

Premere il tasto [OK] per accedere al menù

Codice	operatore		0
-		2105	6
-	Codice.		7
2	Password:	>*****	8
3			9
4		Annulla	0
5	Canc		



## trasporti regionali della sardegna

Inserire la scheda di memoria SD nell'apposito alloggiamento sul lato destro in basso dell'emettitrice con I contatti rivolti verso il basso.



Una volta inserita la scheda di memoria nell'apposito alloggiamento premere il tasto **[Salva log]** per avviare il trasferimento dei dati.





Confermare lo scarico dei dati premendo sul tasto [Si]



Attendere da pochi secondi a qualche minuto che lo scarico dei dati sia terminato. Il tempo dipende dalla quantità di dati da scaricare.

Menu di s	ervizio			
Data e	COPIA I	문문 N CORSO	- 100%	123 hero Bus
Comp	ag K Va. log	OFF Spegni		L Esci



Terminato lo scarico dei dati estrarre la scheda di memoria SD dall'alloggiamento spingendola verso l'emettitrice



Premere sul tasto [Esci] per uscire dal menù





Per terminare premere il tasto **[OFF]** per spegnere l'emettitrice



Una volta scaricati i dati sulla scheda di memoria SD dovranno essere successivamente trasferiti su PC per poi essere elaborati con l'apposito software.